

# Datenblatt

## BenQ SP870

### Daten-/ Videoprojektor

XGA 1024 x 768  
5000 ANSI Lumen Helligkeit  
2000/3000 Lampenstunden\*



<b>Technologie</b>	Typ : DLP™ physikalische Auflösung : XGA ( 1024 x 768 ) Lichtstärke : 5000 ANSI Lumen Kontrast : 2000:1 Farben : 16,7 Mio. Farben Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9
<b>Lampe</b>	Typ : 360 W max. Lebensdauer der Lampe : 2000 Stunden im Normalmodus 3000 Stunden im ECO-Modus*
<b>Objektiv</b>	Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Typ : manueller, optischer Zoom und Focus Lichtstärke / Brennweite : F = 2,4 ~ 2,7 / f = 38,87 ~ 46,63 mm Zoom / Offset : 1,15:1
<b>Signale</b>	Bilddiagonale / Abstand : 0,64 – 7,62 / 1 – 10,34 m Kompatibilität : VGA (640 x 350) bis SXGA (1280 x 1024) Eingangssignal : 31- 93kHz, 48 – 85 Hz Video Normen : NTSC / PAL / SECAM (1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i) Eingänge : S-Video 1 x Mini Din 4 pin Komponente 3 x RCA Cinch Video 1 x RCA Cinch Analog RGB 1 x D-sub 15 pin PC Audio 1 x Stereo Mini Jack DVI-D 1 x HDCP Support USB 1 x USB (Typ Mini B) Serieller Anschluss RS232 (8 pin Mini DIN) Integriert 2 x 2 Watt Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin PC 12V Trigger
<b>Bedienung</b>	Funktionen : unabhängiges Farbmanagement, automatische Quellsuchfunktion, Präsentations Timer, Power On/Off Ton, Passwortschutz, 11 Bildeinstellungen, Hot Key für FAQ, Freeze, Off & Go, Wandfarbkorrektur, Brilliant Color™, Blank, Schnellkühlfunktion, Auto Off, HDTV kompatibel, DVI (HDCP) Bildmenü ( OSD ) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen Fernbedienung : IR - Fernbedienung Zertifizierung : CE, TÜV-GS
<b>Sicherheit</b>	
<b>Energie</b>	Netzspannung : 100 - 240 V <sub>AC</sub> , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme : max. 510 W
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht : 4,9 kg Größe ( B x H x T ) : 375 x 115 x 277 mm Betriebsgeräusch : < 36 dB (A) im Normalmodus < 33 dB (A) im ECO-Modus Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% mitgeliefertes Zubehör : Bedienungsanleitung, Quick Start Guide, Handbuch-CD, Fernbedienung, Batterien, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel optionales Zubehör : Deckenhalterung, Ersatzlampe, Presentation Plus Garantie und Service : 3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

